

Інструкція по програмування офісних автономних замків JWM Office MF Card Lock

Замок має три різних станів: повернення до заводських налаштувань, готовності до програмування та програмування.

1. Повернення до заводських налаштувань: Вимкнути та знов увімкнути живлення. Повернути механічний ключ на 5 секунд, замок повернеться до заводських налаштувань (всі карти будуть видалені з пам'яті замка).
2. Готовність до програмування: Повернути механічний ключ на 5 секунд, замок перейде в стан встановлення, перша застосована Mifare карта буде прописана до замка як Програмна карта (ця карта не відмикає замок, але переводить його до режиму програмування). Програмна карта переводить замок до режиму програмування без застосування механічного ключа у звичайному режимі функціонування.
3. Програмування (горить зелений індикатор та мигає червоний індикатор)
 - 1) Прописати нову карту користувача: піднести нову Mifare карту до зчитувача замка, коротка звукова індикація.
 - 2) Видалити наявну карту користувача: піднести карту користувача до зчитувача замка, довга звукова індикація.
4. Якщо замок у режимі програмування та ригель замка висунутий,

нова карта користувача буде відмикати замок, якщо він зачинений на ригель. Якщо при прописуванні нової карти користувача ригель втягнутий, така карта не буде відмикати замок, якщо він зачинений на ригель.

5. Режим вільного проходу: піднести карту користувача до зчитувача замка двічі, замок перейде до режиму вільного проходу.
6. Скасування режиму вільного проходу: застосувати карту користувача як для звичайного відмикання замка, режим вільного проходу буде скасовано. Якщо режим вільного проходу треба скасувати тимчасово, зачиніть замок на ригель. Режим вільного проходу буде відновлено при відчиненні ригелю.
7. Рекомендовано для зручності використовувати одну програмну карту для всіх замків одного об'єкту. Якщо необхідно одному користувачу надати доступ до кількох дверей, одна карта користувача може бути прописана для будь-якої кількості замків.
8. Максимальна кількість карт користувачів, прописана до одного замка: 60